

وحدات الفلاش المتوافقة مع نظام CLS

الخصائص التالية متوفرة مع وحدات الفلاش المتوافقة مع نظام CLS:

SB-5000	9 SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300		
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	فلاش ملء متوازن i-TTL لكاميرا SLR رقمية ¹
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	فلاش ملء i-TTL أساسي لكاميرا SLR رقمية
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	فتحة تلقائية
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	تلقائي بدون TTL
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	يدوي لألوية المسافة
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	يدوي
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	فلاش متكرر
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	تحكم بالفلاش عن بعد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	i-TTL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	[A:B]
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تحكم بالفلاش اللاسلكي سريع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	فتحة تلقائية
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تلقائي بدون TTL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	يدوي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	فلاش متكرر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	i-TTL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	[A:B]
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تحكم بالفلاش اللاسلكي سريع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	فتحة تلقائية/تلقائي بدون TTL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	يدوي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	فلاش متكرر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	i-TTL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	[A:A]
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تحكم بالفلاش اللاسلكي سريع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	يدوي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	فلاش متكرر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	RPT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	إضاءة لاسلكية متقدمة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	اتصال معلومات الألوان (فلاش)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	اتصال معلومات الألوان (مصباح LED)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	مزامنة FP تلقائي عالية السرعة ¹⁰
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	قفل قيمة الفلاش FV ¹¹
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	مساعدة التركيز البؤري التلقائي لتركيز بؤري تلقائي متعدد المناطق
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تقليل العين الحمراء
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	إضاءة معاينة الكاميرا
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تحكم الفلاش الموحد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	تحديث البرنامج الثابت لوحدة الفلاش بالكاميرا

- 7 إذا لم يتم تقديم بيانات العدسة باستخدام خيار عدسة بدون CPU في قائمة الإعدادات، يتم استخدام تلقائي بدون TTL (A) مع العدسات غير المجهزة بوحدة CPU. بصرف النظر عن الوضع المحدد مع وحدة الفلاش، يعتمد اختيار وضع A و A على الخيار المحدد للفلاش الرئيسي.
- 8 يدعم نفس المزايا مثل وحدات فلاش عن بعد المزودة بوحدة AWL بصرية. 10 متاح فقط في أوضاع التحكم بالفلاش i-TTL و A و GN و M.
- 9 متاح فقط في وضع التحكم بالفلاش i-TTL أو عند ضبط الفلاش بحيث يصدر فلاشات مسبقة للشاشة في وضع التحكم بالفلاش A أو A.
- 12 متاح فقط في وضع وحدة التحكم.
- 13 يمكن تنفيذ تحديثات البرنامج الثابت لـ SB-910 و SB-900 من الكاميرا.

- 1 غير متاح مع معايرة بقعية.
- 2 يمكن اختياره أيضاً مع وحدة الفلاش.
- 3 يتم إجراء تحديد الوضع A/A على وحدة الفلاش باستخدام الإعدادات الاعتيادية. إذا لم يتم تقديم بيانات العدسة باستخدام خيار عدسة بدون CPU في قائمة الإعدادات، يتم اختيار «A» عند استخدام عدسة غير مجهزة بوحدة CPU.
- 4 إذا لم يتم تقديم بيانات العدسة باستخدام خيار عدسة بدون CPU في قائمة الإعدادات، يتم اختيار تلقائي بدون TTL عند استخدام عدسة غير مجهزة بوحدة CPU.
- 5 يمكن تحديده فقط باستخدام خيار تحكم بالفلاش.
- 6 متاح فقط خلال التصوير الفوتوغرافي المقرب.