

उपलब्ध सेटिंग्स

निम्न तालिका में उन सेटिंग्स की सूची है, जो प्रत्येक मोड में समायोजित किए जा सकते हैं। नोट करें कि चयनित विकल्प के आधार पर कुछ सेटिंग्स अनुपलब्ध हो सकते हैं।

		P, S, A, M	₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹	₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹, ₹	VI, POP	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
फ्लैश नियंत्रण		—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO संवेदनशीलता सेटिंग्स (फोटो)	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	—	✓ ¹						
ISO संवेदनशीलता सेटिंग्स (भूवी)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
थेट संतुलन	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Picture Control सेट करें	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सक्रिय D-Lighting	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लंबा एक्सपोजर NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
उच्च ISO NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
स्वचालित ब्रेकेटिंग सेट	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बहु-एक्सपोजर	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HDR (उच्च गतिक रेंज)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इलेक्ट्रॉनिक VR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
व्यातीत-समय मूवी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
मीटरिंग	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
एक्सपोजर कंपंसेशन	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ब्रेकेटिंग	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फ्लैश मोड (अंतर्निर्मित फ्लैश)	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्लैश मोड (वैकल्पिक फ्लैश इकाइयाँ)	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
फ्लैश कंपंसेशन (अंतर्निर्मित फ्लैश)	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फ्लैश कंपंसेशन (वैकल्पिक फ्लैश इकाइयाँ)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
FV लॉक (अंतर्निर्मित फ्लैश)	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FV लॉक (वैकल्पिक फ्लैश इकाइयाँ)	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
स्वचालित-फोकस मोड (दृश्यदर्शी)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-क्षेत्र मोड (दृश्यदर्शी)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF मोड (लाइव दृश्य)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-क्षेत्र मोड (लाइव दृश्य)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²
a9: अंतर्निर्मित AF-सहायता प्रदीपक	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b3: सरल एक्सपोजर कंपंसेशन	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b4: मैट्रिक्स मीटरिंग	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b5: कैंड-भारिंग क्षेत्र	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d4: इलेक्ट्रॉनिक सामने का पर्दा शटर	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e2: फ्लैश शटर गति	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e3: फ्लैश के लिए एक्सपोजर कंपंसेशन	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e4: ₹ ISO संवेदनशीलता स्वचालित नियंत्रण	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e5: ब्रेकेटिंग क्रम	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 ISO संवेदनशीलता स्वचालित नियंत्रण 3उपलब्ध नहीं है।

2 विषय-द्रेकिंग AF उपलब्ध नहीं है।

3 ₹ मोड में 3उपलब्ध नहीं है।

4 केवल ₹, Ⓛ और ₹ मोड में उपलब्ध।