

Bliskavice, združljive s CLS

Naslednje funkcije so na voljo z bliskavicami, združljivimi s CLS:

| | | SB-5000 | SB-800, SB-910, SB-900, SB-900G | SB-700 | SB-600 | SB-500 | SU-800 | SB-R200 | SB-400 | SB-300 | 000 |
|--|-------|---|---------------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ena bliskavica | i-TTL | Uravnovešena doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Standardna doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR | ✓ ² | ✓ ² | ✓ | ✓ ² | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| | ⊗A | Samodejna zaslonka | ✓ | ✓ ³ | — | — | — | — | — | — | — |
| | A | Samodejna brez TTL | — ⁴ | ✓ ³ | — | — | — | — | — | — | — |
| | GN | Ročni način bliskavice s prednostjo razdalje | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| | M | Ročni način | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ⁵ | — | ✓ ⁵ | ✓ ⁵ | ✓ ⁵ |
| | RPT | Ponavljajoče se bliskanje | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Oddaljeno upravljanje bliskavice | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ ⁵ | ✓ | — | — | — |
| | i-TTL | i-TTL | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ ⁵ | — | — | — | — |
| | [A:B] | Hiro brezžično upravljanje bliskavice | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ ⁶ | — | — | — |
| Glavna bliskavica 0 oddaljenja | ⊗A | Samodejna zaslonka | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| | A | Samodejna brez TTL | — | — ⁷ | — | — | — | — | — | — | — |
| | M | Ročni način | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ ⁵ | — | — | — | — |
| | RPT | Ponavljajoče se bliskanje | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| | i-TTL | i-TTL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| | [A:B] | Hiro brezžično upravljanje bliskavice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| | ⊗A/A | Samodejna zaslonka/samodejna brez TTL | ✓ ⁸ | ✓ ⁸ | — | — | — | — | — | — | — |
| | M | Ročni način | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| | RPT | Ponavljajoče se bliskanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| | | Radikalno krmiljeno napredno brezžično osvetljevanje | ✓ ⁹ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Posredovanje informacij o barvi (bliskavica) | | Posredovanje informacij o barvi (bliskavica) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| | | Posredovanje informacij o barvi (svetilka LED) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| | | Samodejni FP s hitro sinhronizacijo ¹⁰ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| | | Zaklepanje FV ¹¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Pomožna osvetlitev za AF z več območji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ¹² | — | — | — |
| | | Zmanjšanje učinka idečih oči | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | | Preizkušanje osvetlitve fotoaparata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| | | Posodobitev vdelane programske opreme bliskavice fotoaparata | ✓ | ✓ ¹³ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| | | | | | | | | | | | |

1 Ni na voljo s točkovnim merjenjem.

2 Lahko izberete tudi z bliskavico.

3 Izberite načina A/A, izvedena na bliskavici z nastavljivimi po meri. »A« bo izbran, če uporabljate objektiv brez CPE.

4 Samodejno brez TTL bo izbrano, ko uporabljate objektiv brez CPE.

5 Lahko izberete samo z možnostjo **Flash control (Upravljanje bliskavice)** fotoaparata.

6 Na voljo samo med fotografiranjem od bližu.

7 Samodejno (A) brez TTL se uporablja z objektivi brez CPE ne glede na način, izbran z bliskavico.

8 Izberite ⊗A in A je odvisna od možnosti, izbrane z glavno bliskavico.

9 Podpira enake funkcije kot oddaljene bliskavice z optičnim AWL.

10 Na voljo samo v načinu upravljanja bliskavice i-TTL, ⊗A, A, GN in M.

11 Na voljo samo v načinu upravljanja bliskavice i-TTL ali kadar je bliskavica nastavljena, da oddaja nadzorne predbliske v načinu upravljanja bliskavice ⊗A ali A.

12 Na voljo samo v načinu upravljalne enote.

13 Posodobitev vdelane programske opreme za SB-910 in SB-900 lahko izvedete s fotoaparatom.