

CLS-kompatible blitser

Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:

			SB-5000	SB-900, SB-800	SB-910, SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Enkel blits	i-TTL	i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer ¹	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		Standard i-TTL utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓	✓	
	⊗A	Blenderstyrt blitsautomatikk	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	
	A	Automatikk uten TTL	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	
	GN	Manuell avstandsprioritet	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	M	Manuell	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵	
	RPT	Repeterende blits	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	
Optisk avansert trådløs blitsstyring	Masterblits	Ekstern blitsstyring	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—	—	
		i-TTL	i-TTL	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	—	
		[A:B]	Hurtig trådløs blitsstyring	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—	—
		⊗A	Blenderstyrt blitsautomatikk	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		A	Automatikk uten TTL	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—	—
		M	Manuell	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	
		RPT	Repeterende blits	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	Slaveblits	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		[A:B]	Hurtig trådløs blitsstyring	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		⊗A/A	Blenderstyrt blitsautomatikk/Automatikk uten TTL	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—	—
M		Manuell	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
		RPT	Repeterende blits	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
		Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring	✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Overføring av informasjon om blitslysets farge	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
		Overføring av informasjon om LED-lampelysets farge	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	
		Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering ¹⁰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FV-lås ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Fokuseringslys for flerfelts AF	✓	✓	✓	✓	—	✓ ¹²	—	—	—	
		Reduksjon av rød øyerefleks	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	
		Kameraets innstillingslys	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
		Samlet blitsstyring	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	
		Blitsfirmware-oppdatering med kameraet	✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	✓	

1 Ikke tilgjengelig med punktmåling.

2 Kan også velges med blitsen.

3 ⊗A/A-funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger. Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet **Info om objektiv uten CPU** i oppsettsmenyen, velges "A" når et objektiv uten CPU brukes.

4 Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet **Info om objektiv uten CPU** i oppsettsmenyen, velges automatikk uten TTL når et objektiv uten CPU brukes.

5 Kan kun velges med kameraets **Blitsstyring**-alternativ.

6 Kun tilgjengelig under nærbildefotoografering.

7 Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet **Info om objektiv uten CPU** i oppsettsmenyen, brukes automatisk blits uten TTL (A) med objektiver uten CPU, uavhengig av funksjonen valgt med blitsen.

8 Tilgang til innstilling ⊗A og A avhenger av alternativet du valgte med masterblitsen.

9 Støtter de samme funksjonene som ekstern blits (ekstraustyr) med optisk AWL.

10 Bare tilgjengelig med blitsstyringsfunksjonene i-TTL, ⊗A, A, GN og M.

11 Kun tilgjengelig med blitsstyringsmodus i-TTL eller når du har stilt inn blitsen til å avfyre forhåndsblink i blitsstyringsmodus ⊗A eller A.

12 Kun tilgjengelig i styringsmodus.

13 Du kan utføre firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 fra kameraet.