Қолжетімді параметрлер

Келесі кестеде әр режимде реттеуге болатын параметрлер тізілген. Таңдалған параметрлерге қарамастан кейбір параметрлер қолжетімсіз болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

		AUTO		P, S, A, M				VI, POP						
Фотосурет түсіру мәзірі/ бейнефильм түсіру мәзірі	Flash control (Жарқылды басқару)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) (фотосуреттер)	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	—	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]
	ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) (бейнефильмдер)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	White balance (Ақ түс балансы)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА)	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	High ISO NR (Жоғары ISO БА)	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Auto bracketing set (Брекетингті автоматты түрде орнату)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Electronic VR (Электрондық ДА)	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
	Time-lapse movie (Даралай түсірілетін бейнефильм)	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
Басқа параметрлер	Өлшеу	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Экспозиция түзетілімі	—	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Брекетинг	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Жарқыл режимі (кірістірілген жарқыл)	✔	—	✔	✔	—	—	✔	✔	✔	—	—	—	—
	Жарқыл режимі (қосымша жарқыл бөліктері)	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	—	✔	—
	Жарқыл түзетілімі (кірістірілген жарқыл)	—	—	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Жарқыл түзетілімі (қосымша жарқыл бөліктері)	—	—	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
	Жарқыл қуатының құлпы (кірістірілген жарқыл)	✔	—	✔	✔	—	—	✔	✔	✔	—	—	—	—
	Жарқыл қуатының құлпы (қосымша жарқыл бөліктері)	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	—	✔	—
	Автофокус режимі (көріністапқыш)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	✔	—
	АФ аумағының режимі (көріністапқыш)	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	—	✔	✔	—
	АФ режимі (тікелей көрініс)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—	✔	✔	—
	АФ аумағының режимі (тікелей көрініс)	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔[2]	✔[2]	—	✔[2]	✔	—
Қолданушы параметрлері	a9: Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы)	✔	✔	✔	✔[3]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	—
	b3: Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b4: Matrix metering (Матрицалық өлшем)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b5: Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d4: Electronic front-curtain shutter (Электронды алдыңғы перде ысырмасы)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e2: Flash shutter speed (Жарқыл ысырмасының жылдамдығы)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e3: Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e4: Auto ⚡ ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде ⚡ басқару)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e5: Bracketing order (Брекетинг реті)	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 **Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару)** қолжетімсіз.
2 Нысанды бақылағыш АФ қолжетімсіз.
3 режимінде қолжетімсіз.
4 Тек , және режимдерінде қолжетімді.

© 2017 Nikon Corporation